

The general features & function & mounting dimension of panel meter:

Specification :



A.C AMMETERS																
Type	SF-48(48X48mm)				SF-72(72X72mm)				SF-96(96X96mm)				SF-144(144X144mm)			
	Direct		CT/1A-/5A		Direct		CT/1A-/5A		Direct		CT/1A-/5A		Direct		CT/1A-/5A	
	F1	F2	F1	F2	F1	F2	F1	F2	F1	F2	F1	F2	F1	F2	F1	F2
1A					•	•					•	•				
5A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50A			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60A			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
75A			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100A			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120A			•	•			•	•					•	•	•	•
150A			•	•			•	•			•	•			•	•
200A			•	•			•	•			•	•			•	•
250A			•	•			•	•			•	•			•	•
300A			•	•			•	•			•	•			•	•
400A			•	•			•	•			•	•			•	•
500A			•	•			•	•			•	•			•	•
600A			•	•			•	•			•	•			•	•
800A			•	•			•	•			•	•			•	•
1000A			•	•			•	•			•	•			•	•
1200A							•	•			•	•				
1250A							•	•			•	•			•	•
1500A							•	•			•	•			•	•
2000A							•	•			•	•			•	•
2500A							•	•			•	•			•	•
3000A							•	•			•	•			•	•
A.C Voltmeters																
Type	SF-48				sf-72				SF-96				SF-144			
100V	•				•				•				•			
300V	•				•				•				•			
500V	•				•				•				•			
600V	•				•				•				•			

• 90°

◦ 240° Interchangeable scale